


Step 6 取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために


- ・本取扱説明書では、製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本取扱説明書は読み終わった後も、**必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。**

■表示について


- ・この「取り扱い上のご注意」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

**警告**


この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

**注意**


この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。



三角のマークは何かに注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは感電に注意しなければならないことを意味します。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。









塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

！ 警告

- 万一、異常が発生したとき。**
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
- 異物を入れないでください。**
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※ 万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。
- 落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。**
感電、火災、故障の原因となります。
- 製品には、ACアダプタが同梱されています。**
製品に同梱されているACアダプタは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。
- 水気の多い場所での使用、濡れた手での取扱いはおやめください。**
感電・火災の原因となります。
- 分解しないでください。**
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。
- 表示された電源で使用してください。**
ACアダプタまたは電源コードは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。
- ACアダプタまたは電源コードを大切に。**
ACアダプタまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被覆が破れて感電／火災の原因となります。

！ 注意

- ACアダプタまたは電源コードのコードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーパータップの使用は火災の原因となります。
- ACアダプタまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。
- 通風孔はふさがらないでください。過熱による火災、故障の原因となります。
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

Step 7 基本仕様

製品型番	LAN-SW05/PA LAN-SW05/PAB		LAN-SW08/PA
規格	IEEE802.3u(10BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) /IEEE802.3x(Flow Control)		
スイッチング方式	ストア&フワード		
LANポート	100/10MbpsLANポート (RJ-45)：5ポート	100/10MbpsLANポート (RJ-45)：8ポート	
	すべてのポートにAuto MDI/MDI-X機能搭載		
アクセス速度 (理論値)	100Mbps/10Mbps		
フィルタリング速度	100Mbps時 148800/バケット/秒 10Mbps時 14880/バケット/秒		
MACアドレス登録数	1024件		
バッファメモリ	64KB	96KB	
	(各ポートに動的割り当て)		
環境条件	動作時：温度0～40℃/湿度20～85%(結露なきこと) 保管時：温度-10～55℃/湿度10～90%(結露なきこと)		
電源(ACアダプタ)	AC100V ±10% 50/60Hz DC 7.5V 800mA		
消費電力	3.0W(定格)		4.0W(定格)
質量	125g(ACアダプタ含まず)		170g(ACアダプタ含まず)
外形寸法	(幅)約86mm×(奥行き) 約68mm×(高さ)約29.5mm		(幅)約124mm×(奥行き) 約68mm×(高さ)約29.5mm
本体色	/PA(白)、/PAB(黒)		白
EMI規格	VCCI Class B		

(お問い合わせ用紙のため空欄)